KENYU Co., LTD.

取 扱 説 明 書

フィルター付きBIG換気レジスター　YRF100K/YRF150K

■各部品の名称



■風量調整



レジスターキャップのくぼみに指をそえ、◀OPEN方向に回してください。全開、半開の2段階で風量調整を行うことができます。室内換気のため、通常は開けてご使用ください。
強風　豪雨時または冷気の侵入を感じる場合など、状況に応じて調節して下さい。
注）本製品は[軸芯破損防止構造]を採用しています。そのためレジスターキャップは、全開・全閉からさらに力を加えると三分の一ずつ空回りしますが、これは故障ではありません。

■レジスターリングの取り外し、取り付け



①キャップを閉状態にし、レジスターリングを左回り（時計と反対回り）に回してください。
②手前に引くとレジスターベースからレジスターリングを取り外せます。
③取付けは逆の手順で、レジスターリングのBIGのマークを時計の短針の4時の位置で、レジスターベースに差込、右回りに回し、BIGのマークが真下に来るようにします。
注）YRF150Kは径が大きいため、風量調整及びフィルターリングの取りはずし、取り付けは両手で行って下さい。
注）部品間に塵挨が付着すると取外しが固くなることがあります。滑り止め加工手袋を装着することで取外しがしやすくなります。取外し後は、塵挨を拭き取って下さい。

■フィルターカセットの取り外し、取り付け
エアフィルターの交換



①取り外したレジスターリングからフィルターカセットを外します。
②フィルターカセットから押えリングを外し、フィルターを取り出しお手入れ、又は交換します。
③フィルターカセットの組立ては逆の手順で行います。

日常の お手入れ方法	室内側換気口やフィルターにほこりが付着しますと風量低下などの原因になりますので約1ヶ月に1～2回を目安に清掃してください。その際ご家庭用の中性洗剤を浸したやわらかい布で汚れを拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布でよく拭き取ってください。 外気の状況によっては製品周囲が汚れる場合があります。室内外の湿度と温度差により製品に結露が発生する場合がありますので結露水は布などで拭き取ってください。 不具合を生じる恐れがありますのでレジスターの水洗いは絶対にしないでください。
フィルターの お手入れ方法	使用状況により異なりますが、月に1度フィルターの汚れを確認し水洗いするか、新しいものに交換してください。 埃の除去は掃除機等で吸い取ってください。 砂塵等で汚れがこびりついたときはご家庭用の中性洗剤をつけて水洗いし、よく自然乾燥してください。 水洗い4～5回で新しいフィルターに交換してください。 純正品以外のフィルターを使用すると性能低下や故障の原因になるおそれがあります。 ※活性炭フィルターの取扱いについて 活性炭フィルターは水洗い出来ません。 3ヶ月を目安に汚れたら新しいものと交換してください。

⚠ 安全上のご注意

- 商品ご使用の際には安全上のご注意をお読みの上、正しくご使用ください。
- フィルター付BIG換気レジスターＹRF-Kは台風等の強風時以外は閉めないでください。換気量不足の原因になります。
- 本製品は換気口以外の目的に使用しないでください。
- ガスレンジや暖房器具等の熱器具を使用して乾燥させないでください。変形、変色の原因になります。
- お手入れ中に落としたりすると、破損しますのでご注意ください。高い位置に取り付けてある場合のお手入れは、脚立等を利用して安全を十分確保した上で作業してください。
- 換気レジスターの前に物を置かないでください。換気能力が落ちます。
- お手入れには、カビ取り剤、クレンザー等の薬品や洗剤、またベンジン、シンナー等の溶剤のご使用はやめてください。
- ナイロンや金属たわし等の硬い物でのお手入れは避けてください。キズが付くおそれがあります。スポンジ等柔らかいものをご使用ください。

フィルターカセット/交換用フィルター

■ YRF-Kフィルターカセット構成図

フィルターカセットは、

(a)フィルターリング

(b)エアーフィルター

(c)リング押えの3点の部品から構成されています。



フィルターリング



エアーフィルター



リング押え

■エアーフィルターの種類

1. 標準フィルター(白色)MP-K(Y)
   材質:ポリエステル系繊維　一般集塵タイプ
2. 活性炭フィルター(黒色)ETN-K(Y)
   材質:粉末活性炭入りポリウレタンフォーム+PP
   不織布活性炭入りフィルターは一般集塵に加え排気ガス等の脱臭機能付きです。
3. 高性能帯電プリーツフィルター(HPS100KY)
   高性能帯電フィルター(HEF150KY)
   材質:帯電繊維(PP)
   一般集塵タイプのフィルターよりも微細粒子を静電気で除去

■エアーフィルター品番

レジスター品番(サイズ)	標準フィルター(フィルターサイズ)	活性炭フィルター(フィルターサイズ)	高性能帯電プリーツフィルター	高性能帯電フィルター
YRF100K(本体直径約12㎝)	MP100K(直径8㎝)	ETN100K(直径8㎝)	HSP100KY(直径85⌀)	――
YRF150K(本体直径約19㎝)	MP150KY(直径12.6㎝)	ETN150KY(直径12.6㎝)	――	HEF150KY(直径130⌀)

■交換用フィルターのお求めは下記にお問い合せください。

お求め・お問い合せ窓口

株式会社ハマビジネス

フィルター販売センター

TEL.**050-3821-5430**(センター直通)・FAX.050-3821-5432

URL http://www.hama-b.co.jp/

E-mail:info@hama-b.ne.jp

株式会社　建 友

KENYU Co. , Ltd.

http://www.ken-yu.co.jp

〒175-0094　東京都板橋区成増3丁目22番25号
安藤ビル101

TEL：03-5967-1051(代)　FAX：03-5967-1071

E-mail: ken-u@crest.ocn.ne.jp